

## Samsung Omnia – Configuração MMS, Acesso Internet no telemóvel, APN Internet, eMail, OMA

A.	Configuração MMS .....	1
B.	Criar nova ligação de Internet no telemóvel .....	3
C.	APN Internet .....	3
D.	Configurações de eMail .....	4
E.	Configurações OMA .....	6
F.	Configurações do portal TMNI9 e MMS em equipamentos adquiridos em mercado livre .....	6
G.	Procedimento de instalação do software de Divx do OMNIA .....	8
H.	Seleção rede GSM ou 3G .....	8
I.	Streaming (Só para terminais TMN) .....	8
J.	WLAN- PT WIFI .....	9
K.	tmni9 .....	9

### A. Configuração MMS

1. Seleccione a opção **Iniciar**
2. Escolha a opção **Definições**
3. Seleccione a opção **Ligação**
4. Escolha a opção **Ligações**
5. Seleccione a opção **Avançadas**
6. Escolha a opção **Selec. Redes**

Os programas com ligação automática à Internet devem utilizar:

#### My MMS Networks

Os programas com ligação automática a uma rede privada devem utilizar:

#### Novo...

Introduzir um nome para estas definições:

**MMS**

Modem

#### Novo...

Insira um nome para a ligação:

**MMS**

Seleccione um modem:

**Linha Móvel (GPRS)**

**Seguinte**

Nome do ponto de acesso:

**mmsc.tmn.pt**

**Seguinte**

Nome utiliz.: **tmn** (minúsculas)

Palavra-passe: **tmnnet** (minúsculas)

Domínio:\* **não preencher**

Se fornecido pelo ISP ou admin. rede.

**Avançadas**

**Concluir**

Carregar em **ok** (canto superior direito) até voltar ao menu **Gestão de Rede**

E preencher:

Os programas com ligação automática a uma rede privada devem utilizar:

**My Work Network**

Carregar em **ok/x** (canto superior direito) até voltar ao menu principal

### 7. Iniciar

8. **Mensagens**
9. **Mensagens**
10. **Menu**
11. **Opções de MMS...**
12. Em **A enviar** deve preencher os seguintes campos:

Prioridade: **Normal**  
Expiração: **Nenhum**

Tempo de entrega: **Imediatamente**  
Tamanho da mensagem: **295KB**

Ocultar endereço: activar/não activar (**opção do cliente**)  
Pedir relatório de entrega: activar/não activar (**opção do cliente**)  
Pedir relatório de leitura: activar/não activar (**opção do cliente**)  
Manter uma cópia : activar/não activar (**opção do cliente**)

13. Na opção **A receber** deve preencher os seguintes campos:

Rede nacional: **Transferência aut.**  
Rede de Roaming: **Manual**

Enviar relatório de entrega: activar/não activar (**opção do cliente**)  
Enviar relatório de leitura: activar/não activar (**opção do cliente**)  
Rejeitar Remetente Desconhecido : activar/não activar (**opção do cliente**)  
Anúncio permitido: activar/não activar (**opção do cliente**)  
Informação permitida: activar/não activar (**opção do cliente**)

14. Na opção **Perfil** deve preencher os seguintes campos:

**Novo perfil ...**

E preencha os seguintes campos:

Perfil de MMS: **MMS**  
MMSC: <http://mmsc>  
Ligações de: **MMS**  
Gateway: **WAP 2,0**  
Endereço IP: **10.111.2.16**  
Porta: **8080**  
**Concluído**

Seguidamente seleccionar o perfil criado **MMS**  
E carregar em **Definir como perfil activo**  
**OK**

Carregar em **ok / x** (canto superior direito) até voltar ao menu principal  
Seleccione **Iniciar**  
Escolha **Mensagens**  
Seleccione **Mensagens**  
Escolha Menu  
Escolher **Ir para**

E seleccione **Mensagens**

(Capacidade de envio MMS:295 KB; capacidade de recepção de MMS:295 KB)

Nota: Se não for possível aceder a internet via WEB ,volta ao menu **Gestão de rede**, na opção "Os programas com ligação automática á Internet devem Utilizar: **My Internet**

## B. Criar nova ligação de Internet no telemóvel

1. Seleccione a opção **Iniciar**
2. Escolher a opção **Programas**
3. Seleccionar a opção **Internet Explorer**
4. Escolher a opção **Menu**
5. Seleccionar a opção **Favoritos...**
6. Escolher a opção **Adicionar /Eliminar**
7. Seleccionar a opção **Adicionar**
8. E configurar os seguintes parâmetros:
  - Nome: **Internet no telemóvel**
  - Endereço(URL):<http://t.tmn.pt>
  - Criar em: **Favoritos Telemóvel Adicionar**

### Para aceder deve:

- Seleccione **Iniciar**
- Escolher **Programas**
- Seleccionar **Internet Explorer**
- Escolher **Menu**
- Seleccionar a opção **Favoritos...**
- Carregar na ficha criada **Internet no telemóvel**

## C. APN Internet

1. Seleccione a opção **Iniciar**
2. Escolha a opção **Definições**
3. Seleccione a opção **Ligação**
4. Escolha a opção **Ligações**
5. Seleccione no menu **My Work Network**
6. Escolha a opção **Adicionar uma nova ligação por modem**
7. E preencha os seguintes campos:

Insira um nome para a ligação:

**Internet**

Seleccione um modem:

**Linha Móvel (GPRS)**

**Seguinte**

Nome do ponto de acesso:

**internet**

**Seguinte**

Nome utiliz.: **não preencher**

Palavra-passe: **não preencher**

Domínio: \* **não preencher**

\* **Se fornecido pelo ISP ou admin.rede.**

Avançadas...

**Concluir**

**D. Configurações de eMail**

1. Selecciona a opção **Iniciar**
2. Escolha a opção **Mensagens**
3. E preencha os seguintes campos:

**Mensagens** (Poderá também seleccionar: **Configurar Correio...Tocar para configurar uma ...**)

**Menu**

**Ferramentas**

**Nova conta...**

Vai para o seguinte menu:

Endereço de correio electrónico: **Inserir o endereço de correio Sapo, Telepac, Netcabo, TMN Banda Larga, PT Prime IMAP e Telepac Empresarial IMAP**

Palavra-passe: **a sua password de acesso à conta de E-mail**

**Guardar palavra – passe** ✓ (activar)

**4. Seguinte**

Tentar obter definições de correio automaticamente da Internet. (não activar)

Para ignorar este passo, clique em Seguinte.

[Ler a Declaração de Privacidade online](#)

**5. Seguinte**

**O seu fornecedor de correio elec.:**

Introduzir o fornecedor de correio electrónico: **Correio de Internet**

Seguidamente visualizara a seguinte frase:

**O seu fornecedor de serviços Internet (ISP) ou fornecedor de correio electrónico suporta correio POP ou IMAP. Se não tiver a certeza contacte o fornecedor.**

**6. Seguinte**

O seu nome: **inserir 'alias'** (nome que vai ser visível quando o cliente enviar um e-mail)  
(Exemplo: Kevin Cook)

Nome da conta a apresentar: **nome que pretende dar à conta de E-mail**

O nome desta conta neste dispositivo.

## 7. Seguinte

### Servidor de recepção de correio:

Netcabo: **pop.netcabo.pt**

Sapo: **pop.sapo.pt**

Telepac: **pop.telepac.pt**

TMN Banda Larga: **pop3.mail.tmn.pt**

Sapo: **imap.sapo.pt**

PT Prime: **imap.webside.pt**

Telepac Empresarial: **imap.exchange.telepac.pt**

Se não tem a certeza, consulte o fornecedor para definições POP/IMAP

Tipo de conta: **POP3/IMAP4**

## 8. Seguinte

Nome de utilizador: **o seu username de acesso à conta de E-mail**

(Exemplos: Kevinc, domain\kevinc, kevinc@contoso.com,etc)

Palavra – passe: **a sua password de acesso à conta de E-mail**

**Guardar palavra – passe ✓ (activar)**

## 9. Seguinte

Servidor de envio (SMTP) de correio:

Netcabo: **smtp.netcabo.pt**

Sapo: **smtp.sapo.pt**

Telepac: **smtp.telepac.pt**

TMN Banda Larga: **smtp.mail.tmn.pt**

PT Prime: **smtp.webside.pt**

Telepac Empresarial: **smtp.exchange.telepac.pt**

O servidor de envio requer autenticação ✓ **(activar)**

Utilizar o mesmo nome de utilizador e palavra-passe para enviar correio ✓ **(activar)**

[Definições Avançadas do Servidor](#)

## 10. Seguinte

**A configuração está concluída. Para transferir correio, clique em Concluir**

**Envio /Recepção Automáticos:** (opção do cliente)

**Manualmente**

A cada 5 minutos

A cada 10 minutos  
A cada 15 minutos  
A cada 30 minutos  
A cada 60 minutos  
A cada 2 horas  
A cada 4 horas  
Uma vez por dia

[Rever todas as definições transferidas](#)

## Concluir

Seguidamente visualizará a seguinte frase:

Pretende transferir correio para esta nova conta agora? **Sim**

**Nota:** para poder aceder a novos e-mails das contas, deve fazer os seguintes passos:

**Iniciar**  
**Mensagens**  
**Selecione a conta criada**  
**Menu**  
**Enviar/Receber**

## E. Configurações OMA

Este terminal não recebe configurações OTA/OMA.

### Nota:

No caso do terminal ser adquirido no mercado livre e assim que um nosso cliente coloque o respectivo cartão TMN, o terminal efectuará as configurações do portal TMNI9 e do serviço MMS.

O cliente apenas terá de efectuar os seguintes passos:

Seguidamente visualizará a seguinte frase:

**Foi detectado um novo cartão SIM. Pretende configurar automaticamente as definições de rede pra o SIM TMN POR?**  
Carregar em **Sim**

Para que a configuração automática volte a ser visível no visor do telefone é necessário colocar um cartão de outra operadora e depois colocar novamente o cartão TMN.

## F. Configurações do portal TMNI9 e MMS em equipamentos adquiridos em mercado livre

No caso do terminal ser adquirido no mercado livre e assim que um nosso cliente coloque o respectivo cartão TMN, o terminal efectuará as configurações do portal TMNI9 e do serviço MMS.

O cliente apenas terá de efectuar os seguintes passos:

Seguidamente visualizara a seguinte frase:

**Foi detectado um novo cartão SIM. Pretende configurar automaticamente as definições de rede pra o SIM TMN POR?**

Carregar em **Sim**

Para que a configuração automática volte a ser visível visor no telefone é necessário colocar um cartão de outra operadora e depois colocar novamente o cartão TMN.

No entanto por alguma razão o cliente não consegue aceder aos portais WEB terão de verificar os seguintes passos:

### **Primeira opção**

Seleccionar a opção **Iniciar**

Escolher a opção **Definições**

Selecciona opção **Ligação**

Escolher a opção **Ligação de Browser**

Não deve estar activo a opção:  Detectar definições automaticamente (**não activar**)

Deve sim seleccionar na opção "Seleccionar rede" escolher: **WAP**

### **Segunda opção**

Seleccionar a opção **Iniciar**

Escolher a opção **Opera Browser**

Seleccionar ▲ (canto inferior direito)

Escolher **Configurações**

Seleccionar a opção **Ligações**

Não deve estar activar a opção:  Detectar configurações automaticamente

Deve sim seleccionar a opção "Seleccionar rede": [\*] **Rede WAP**

Por fim carregue em √ (canto inferior esquerdo)

### **Terceira opção**

Seleccionar a opção **Iniciar**

Escolher a opção **Programas**

Seleccionar a opção **Streaming Player**

Escolher a opção **Menu** (canto inferior direito)

Seleccionar **Opções**

Na opção "Ligar através de" seleccionar **My WAP Networks**

Na opção Proxy o **Proxy RTSP**

- **Activar** (não deve estar activado)

## **G. Procedimento de instalação do software de Divx do OMNIA**

- 1- O cliente deve ir ao site <http://vod.divx.com> e escolher o link "DivX Player for Windows"
- 2 – Posteriormente escolher a opção "Free download"
- 3- Gravar o ficheiro no PC e instalar a aplicação no PC (não é necessário instalações no telefone)
- 4 – Seguir as instruções do programa e quando lhe for solicitado um código Voucher, deve introduzir o código disponibilizado pela aplicação Divx presente no telefone (Iniciar-> Definições-> Registo VOD Divx)

## **H. Selecção rede GSM ou 3G**

Seleccione a opção **Telefone**

Carregue na opção **Menu**

Seleccione **Opções...**

Na barra de menus em baixo ande para a direita ao menu **Mais**

Posicione-se na opção **Seleção de Banda**

Seguidamente carregue em **Obter definições**

Em Banda de Frequências: Seleccionar **GMS 900/1800**

Por fim carregar **OK /x** até voltar ao menu inicial

Nota: Para que o terminal se volte a registar em 3G basta fazer os mesmos passos e seleccionar opção Automático.

## **I. Streaming (Só para terminais TMN)**

Seleccione **Iniciar**

Escolha **Programas**

Seleccione **Streaming Player**

Carregue em **Menu**

Seleccione **Opções**

E preencha os seguintes campos:

Na opção **RTSP** deve configurar os seguintes passos:

Memória temporária: **5 s**

Gama de portas UDP

**1024 para 65635**

Transporte: Automático

Ligar através de: **Rede WAP**

Na opção Proxy: **não preencher**

#### **J. WLAN- PT WIFI**

Selecciona a opção **Iniciar**

Escolher a opção **Definições**

Seleccionar a opção **Ligações**

Escolher a opção **Comm Manager**

E seguidamente activar **WLAN**

Ligar WLAN • **ON (activar)**

1-Para usar o Browser com WLAN deverá escolher o programa Internet Explorer (Iniciar->Programas->Internet Explorer) e não o Opera Browser.

2- Introduzir o endereço que se pretende navegar, o browser será redireccionado para a página de autenticação da PT-WIFI em que tem que introduzir USER e PASSWORD.

3- Depois de feita a autenticação poderá utilizar a WLAN em qualquer aplicação (exemplo Internet Explorer, Mail, MSN, etc)

#### **K. tmni9**

Carregue na opção **Iniciar**

Selecione a opção **Definições**

Escolher a opção **Ligação**

Seleccionar a opção **Ligação do Browser**

Seguidamente visualizara as seguintes frases e seleccione o seguinte parâmetro:

Detectar definições automaticamente: **Não activar**

Seleccionar rede: **WAP**

Carregar **OK /X** até ao meu inicial